

95/98	2000	NT4	Fehlername	Bedeutung	Abhilfe
602	797	633	Anschluss bereits genutzt	DSL Adapter wird von einer der Software bereits verwendet	PC neustarten und nochmal versuchen
619	619	619	Verbindung von Server beendet	Server konnte keine PPP-Verbindung aufbauen. Liegt sehr oft an einer Überlastung.	Abwarten und später nochmal versuchen
629	770	651	Verbindung von Server beendet	Server konnte keine PPP-Verbindung aufbauen. Liegt sehr oft an einer Überlastung.	Abwarten und später nochmal versuchen
633	633	633	Modem falsch installiert	Der Treiber ist falsch eingerichtet oder nicht richtig installiert	Bei PPPoE Treibern, die Konfiguration prüfen oder um auf Nummer sicher zu gehen die jetzigen Treiber alle löschen und nochmal installieren.
676	676	676	DSL bereits in Nutzung	Ein anderer PC oder Gerät nutzt bereits die DSL Leitung	Die Verbindung über das andere Gerät trennen und bei sich wieder herstellen versuchen
678	678	678	Keine Antwort	Störung oder große Überlastung oder eines der Kabel sitzt schlecht	Abwarten oder alle Kabel kontrollieren oder DSL Treiber überprüfen
691	691	5	DSL Verbindung nicht erfolgreich	PPPoE Verbindung erfolgreich, doch keine Verbindung zu T-Online	Zugangsdaten überprüfen , später versuchen
753	772	651	Falscher ADSL Modem	Ihre Vermittlungsstelle verwenden einen anderen Hersteller bzw. PPPoE Methode	Telekom kontaktieren eventuell neues ADSL Modem bestellen lassen

DFÜ Fehler Übersicht :

- 600 Ein Vorgang wird noch ausgeführt.
- 601 Die Zugriffsnummer für den Anschluß ist ungültig.
- 602 Der Anschluß wurde bereits geöffnet.
- 603 Der Puffer des Anrufers ist zu klein.
- 604 Falsche Informationen angegeben.
- 605 Anschlußeinstellungen können nicht festgelegt werden.
- 606 Am Anschluß ist keine Hardware angeschlossen.
- 607 Das Ereignis ist unzulässig.
- 608 Das Gerät ist nicht vorhanden.
- 609 Der Gerätetyp existiert nicht.
- 610 Der Puffer ist ungültig.
- 611 Route nicht verfügbar.
- 612 Route nicht zugeordnet.
- 613 Ungültige Komprimierung angegeben.
- 614 Keine Puffer mehr vorhanden.
- 615 Anschluß nicht gefunden.

616 Asynchrone Anforderung wird noch bearbeitet.
617 Anschluß oder Gerät wurde bereits getrennt.
618 Anschluß nicht geöffnet.
619 Anschluß ist nicht verbunden.
620 Es gibt keine Endpunkte.
621 Telefonbuchdatei konnte nicht geöffnet werden.
622 Telefonbuchdatei konnte nicht geladen werden.
623 Telefonbucheintrag konnte nicht gefunden werden.
624 Telefonbuchdatei konnte nicht geschrieben werden.
625 In der Telefonbuchdatei befinden sich ungültige Informationen.
626 Zeichenkette konnte nicht geladen werden.
627 Schlüssel konnte nicht gefunden werden.
628 Anschluß war nicht verbunden.
629 Anschluß wurde vom Remotecomputer her getrennt.
630 Anschluß wurde aufgrund eines Hardwarefehlers getrennt.
631 Der Anschluß wurde vom Benutzer getrennt.
632 Die Strukturgröße ist nicht richtig.
633 Der Anschluß wird bereits benutzt oder ist nicht für RAS als Clientanschluß konfiguriert.
634 Ihr Computer kann nicht im Remotenetzwerk registriert werden.
635 Unbekannter Fehler.
636 Falsches Gerät am Anschluß angeschlossen.
637 Zeichenkette konnte nicht umgewandelt werden.
638 Anfrage hat Zeit überschritten.
639 Kein asynchrones Netz verfügbar.
640 Ein NetBIOS-Fehler ist aufgetreten.
641 Der Server konnte keine NetBIOS-Ressourcen zur Unterstützung des Clients bereitstellen.
642 Einer Ihrer NetBIOS-Namen ist bereits im Remotenetzwerk registriert.
643 Netzwerkadapter im Server fiel aus.
644 Sie werden keine Netzwerknachrichten empfangen können.
645 Interner Echtheitsbestätigungsfehler.
646 Dem Benutzerkonto ist ein Anmelden zu diesem Zeitpunkt verboten.
647 Benutzerkonto deaktiviert.
648 Das Kennwort ist abgelaufen.
649 Benutzerkonto hat keine Remotezugriffsberechtigungen.
650 RAS-Server reagiert nicht.
651 Ihr Modem (oder ein anderes Verbindungsgerät) hat einen Fehler gemeldet.
652 Unbearbeitete Reaktion vom Gerät.
653 Ein vom Modem benötigtes Makro konnte in der INF-Datei im Abschnitt für dieses Gerät nicht gefunden werden.
654 Ein Befehl oder eine Reaktion in der INF-Datei im Abschnitt für dieses Gerät verweist auf ein nicht definiertes Makro
655 Das Makro <message> konnte in der INF-Datei im Abschnitt für dieses Gerät nicht gefunden werden.
656 Das Makro <defaultoff> in der INF-Datei im Abschnitt für dieses Gerät verweist auf ein nicht definiertes Makro
657 Die INF-Datei für dieses Gerät kann nicht geöffnet werden.
658 Der Gerätenamen in der INF-Datei (oder der Mediennamen in der INI-Datei) ist zu lang.
659 Die INI-Datei für dieses Medium verweist auf ein unbekanntes Gerät.
660 Die INF-Datei für das Gerät enthält keine Geräteantworten für diesen Befehl.
661 Ein Befehl fehlt in der INF-Datei für das Gerät.
662 Versuch, ein in der INF-Datei für das Gerät nicht aufgeführtes Makro zu benutzen.
663 Die INI-Datei für dieses Medium verweist auf einen unbekanntes Gerätetyp.
664 Speicher kann nicht belegt werden.
665 Anschluß nicht für RAS konfiguriert.
666 Ihr Modem (oder ein anderes Verbindungsgerät) funktioniert nicht.
667 INI-Datei für dieses Medium kann nicht gelesen werden.
668 Verbindung verloren.
669 Ungültiger Verwendungsparameter in der INI-Datei für dieses Medium.
670 Abschnittsname in der INI-Datei für dieses Medium kann nicht gelesen werden.
671 Gerätetyp in der INI-Datei für dieses Medium kann nicht gelesen werden.
672 Gerätenamen in der INI-Datei für dieses Medium kann nicht gelesen werden.
673 Verwendung in der INI-Datei für dieses Medium kann nicht gelesen werden.

674 Maximale Anschlußbaudrate in der INI-Datei für dieses Medium kann nicht gelesen werden.
675 Maximale Trägerbaudrate in der INI-Datei für dieses Medium kann nicht gelesen werden.
676 Leitung besetzt.
677 Anstatt eines Modems hat eine Person geantwortet.
678 Keine Antwort.
679 Trägersignal konnte nicht ermittelt werden.
680 Kein Freizeichen.
681 Gerät meldet allgemeinen Fehler.
682 ERROR_WRITING_SECTIONNAME
683 ERROR_WRITING_DEVICETYPE
684 ERROR_WRITING_DEVICENAME
685 ERROR_WRITING_MAXCONNECTBPS
686 ERROR_WRITING_MAXCARRIERBPS
687 ERROR_WRITING_USAGE
688 ERROR_WRITING_DEFAULTOFF
689 ERROR_READING_DEFAULTOFF
690 ERROR_EMPTY_INI_FILE
691 Der Zugriff wurde verweigert, weil Benutzername und/oder Kennwort für die Domäne ungültig ist/sind.
692 Hardware-Fehler im Anschluß oder im angeschlossenen Gerät.
693 ERROR_NOT_BINARY_MACRO
694 ERROR_DCB_NOT_FOUND
695 ERROR_STATE_MACHINES_NOT_STARTED
696 ERROR_STATE_MACHINES_ALREADY_STARTED
697 ERROR_PARTIAL_RESPONSE_LOOPING
698 Ein Reaktionsschlüssel in der INF-Datei für das Gerät ist nicht im erwarteten Format.
699 Die Reaktion des Geräts verursachte einen Pufferüberlauf.
700 Der expandierte Befehl in der INF-Datei für das Gerät ist zu lang.
701 Das Gerät schaltete auf eine Baudrate um, die vom seriellen Treiber nicht unterstützt wird.
702 Gerät antwortete, während keine Antwort erwartet wurde.
703 ERROR_INTERACTIVE_MODE
704 ERROR_BAD_CALLBACK_NUMBER
705 ERROR_INVALID_AUTH_STATE
706 ERROR_WRITING_INITBPS
707 X.25 Diagnoseanzeige.
708 Das Konto ist abgelaufen.
709 Fehler beim Ändern des Kennworts für die Domäne.
710 Beim Datenaustausch mit dem Modem wurden serielle Überlauffehler entdeckt.
711 Initialisierung von RasMan gescheitert. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll.
712 Biplax-Anschluß wird initialisiert. Warten Sie einige Sekunden, und wählen Sie dann erneut.
713 Es sind keine aktiven ISDN-Leitungen verfügbar.
714 Es sind keine ISDN-Leitungen verfügbar, um einen Anruf durchzuführen.
715 Aufgrund einer zu schlechten Telefonleitung sind zu viele Fehler aufgetreten.
716 Die Remote Access-IP-Konfiguration kann nicht verwendet werden.
717 Es sind keine IP-Adressen aus dem statischen Pool von Remote Access-IP-Adressen verfügbar.
718 PPP-Zeitüberschreitung.
719 PPP wurde von Remotecomputer beendet.
720 Keine PPP-Kontrollprotokolle konfiguriert.
721 Remote-PPP-Peer reagiert nicht.
722 Das PPP-Paket ist ungültig.
723 Die Telefonnummer, einschließlich Vor- und Durchwahl, ist zu lang.
724 Das IPX-Protokoll kann auf dem Anschluß nicht wählen, weil der Computer ein IPX-Router ist.
725 Das IPX-Protokoll kann auf dem Anschluß nicht wählen, weil der IPX-Router nicht installiert ist.
726 Das IPX-Protokoll kann nicht gleichzeitig auf mehr als einem Anschluß zum Wählen verwendet werden.
727 Auf TCPCFG.DLL kann nicht zugegriffen werden.
728 Es kann kein IP-Adapter gefunden werden, der an den RAS-Dienst gebunden ist.
729 SLIP kann nur verwendet werden, wenn das IP-Protokoll installiert ist.
730 Computerregistrierung nicht abgeschlossen.
731 Das Protokoll ist nicht konfiguriert.
732 PPP-Aushandlung arbeitet nicht.
733 Das PPP-Steuerungsprotokoll für dieses Protokoll ist auf diesem Server nicht verfügbar.

734 PPP-Steuerungsprotokoll beendet.
735 Die gewünschte Adresse wurde vom Server abgewiesen.
736 Der Remotecomputer hat das Steuerungsprotokoll abgebrochen.
737 Loopback erkannt.
738 Es wurde keine Adresse durch den Server zugewiesen.
739 Der Remote-Server kann das von Windows NT verschlüsselte Kennwort nicht verwenden.
740 Die für RAS konfigurierten TAPI-Geräte schlugen bei ihrer Initialisierung fehl oder wurden nicht korrekt installiert.
741 Der lokale Computer unterstützt keine Verschlüsselung.
742 Der Remoteserver unterstützt keine Verschlüsselung.
743 Der Remoteserver fordert Verschlüsselung.
744 Die vom Remoteserver zugewiesene IPX-Netzwerknummer kann nicht verwendet werden.
Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll.
752 Syntaxfehler beim Bearbeiten eines Skripts.